

PRODUKTDATENBLATT

LS LED Emotion Driver 24V, 60W LS.2000396



LS LED Emotion Driver
24V, 60W, 110V/230V
2000396

Art. Nr.: E9365153 **Abmessungen:** 0,0 x 0,0 x 0,0 mm (L x B x H)
Web ID: 933MLHN2000396 **Verpackungseinheit:** 1 Stück
EAN: 4251802803962 **Mind. Bestellmenge:** 1 Stück

Produktdetails

Gewicht: 0,38 kg

Maßeinheit: 1

Leistungsaufnahme: 24 V

Konverter, Emotion Steuerung und Bluetooth Empfänger in einem Gerät. Über die Funktionsmodule können unterschiedliche Funktionen bereitgestellt werden (s. u.): vom Anschluss eines Türkontaktschalters bis zur drahtlosen Steuerung per App*/Sprachsteuerung**.

- Passend zu allen L&S Emotion Beleuchtungssystemen
- Konverter in 12 oder 24 V
- Steckbare Einspeiseleitung
- Durchverdrahtung möglich, d.h durch steckbare Verbindungsleitungen sind bis zu 10 L&S Emotion-Driver an eine Netzzuleitung anschließbar
- Zwei steckbare Schalteranschlüsse für den Emotion-IR
- Sensor/Türkontaktsensor und den Bewegungsmelder
- Integrierte Verteilerleiste für L&S Emotion LED Leuchten
- 15 W mit 4 Steckplätzen, 30W und 60W mit je 6 Steckplätzen
- Drahtlose Kommunikation zwischen den Emotion Drivern

Eingangsspannung: 230 V

Ausgangsspannung: 12 / 24 V

Leistung: 30 / 60 W

Max. Reichweite: 10 m

Schutzklasse: IP20

Kabellänge: - (bitte separat bestellen)